

Ined



Anwendungen

Sicherheitsbeleuchtung/Notausgang/
Flucht/Hervorhebung von Hydranten/
Anwendungen im öffentlichen Raum

Beschreibung

Ined ist ein Notstromset für LED-Leuchten
bis zu 50 W.

Anpassbar zur Montage innerhalb oder
außerhalb des Beleuchtungsgerätes mit
DC-Adapter und LED-Lampen, welche mit
230 V Wechselstrom betrieben werden.

Vorteile

Die Notstromversorgung erkennt einen
Versorgungsausfall und beginnt, die für
die Stromversorgung der LED-Lampen
erforderliche Spannung zu erzeugen.

Korpus

Metallkorpus.

Allgemeine Informationen

Spannung: 220 – 240 V AC/50 Hz
Betriebstemperatur: -10 – +50 °C

Technische Daten

Code	Leistung ^[W]	Helligkeit ^[Lm]	Effizienz ^[Lm/W]	Farbtemperatur ^[K]	Abmessungen ^[mm]	Gewicht ^[kg]
ML03-H3					151 x 42	0,9

Zubehör

Produktcode	Aufhängungs-system	Anbringungs-system	Einbau-klemmplatten	Notstrom-set	Treiberdim. 0 – 10 V	DALI-Treiber	Sensor
ML03				DA			

Ähnliche Produkte

Orion	
	3 W
	7 W

Mobility	
	2 W

Swing	
	2 W

Orion Clip	
	3 W